# DEMASLED

Smart House

**USER MANUAL** / MANUAL DE USUARIO

**WiFi+RF+BLE Smart Switch**

**DOMO-18-1G**

**Please read the user manual carefully before usage and keep it for future reference** / Lea atentamente el manual del usuario antes de usarlo y guárdelo para futuras consultas.

**Parameters** / Parámetros

| | |
|---|---|
| **Product / Producto** | Smart Switch |
| **Input / Entrada** | AC 90-250V 50/60Hz |
| **Max. load / Corriente máx.** | 10A |
| **Material / Material** | ABS V0 |
| **Size / Medidas** | 40x40x20mm |

1. **Start with "Smart Life" APP** / Abrir la APP "Smart Life"
2. **Register an Smart Life account** / Registrar una cuenta de Smart Life
3. **If you have Smart Life account just log in** / Si ya posees una cuenta Smart Life, inicia sesión.

Google Play App Store

2

**Power up** / Encender

**ON/OFF operating principle: The connected appliances work/stop through live wire power on/off.** / Principio de funcionamiento ON/OFF: Los aparatos conectados funcionan/se detienen a través del encendido/apagado del cable vivo.

**4.1. It directly connects the light** / Conecta directamente la luz.

**4.2. It connects light and rocker switches** / Conecta luz e interruptores.




3

**4.3. It connects light and rocker switches** / Conecta luz e interruptores.




*Note / Nota: The Smart Switch must be powered up by connecting N and L wires to normal use. / El Smart Switch debe encenderse conectando los cables N y L para uso normal.

5. **Press and hold the button for about 7 seconds until the green LED blinks fast.** / Mantenga presionado el botón durante aprox. 7 segundos hasta que el LED verde parpadee rápidamente.

4

**5.1. Enter App, tap "+" at the upper right corner of the page to enter network connection page.** / Ingrese a la aplicación, toque "+" en la esquina superior derecha de la página para ingresar a la página de conexión de red.

**5.2. There are two network connection methods (Normal mode and AP mode). Normal mode is default. Users could tap the upper right corner to switch the connection method to AP mode.** / Hay dos métodos de conexión de red (modo normal y modo AP). El modo normal es el predeterminado. Los usuarios pueden tocar la esquina superior derecha para cambiar el método de conexión al modo AP.

**5.3. Please make sure the device's indicator light rapidly flashes (2 times per second), tap to go on to the next step.** / Asegúrese de que la luz indicadora del dispositivo parpadee rápidamente (2 veces por segundo), toque para pasar al siguiente paso.

5

**5.4. If indicator light is not rapidly flashing, tap "how to set indicator light as rapid flashes" to view operation processes.** Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, toque "cómo configurar la luz indicadora como parpadeo rápidos" para ver los procesos de operación



6

**5.5. Input your WiFi password.** / Ingrese su contraseña de WiFi.

**5.6. Name your device.** / Nombre su dispositivo.

**5.7. The device is online.** / El dispositivo está en línea.

**5.8. How to add to mobile APP is showed as below.** / A continuación se muestra cómo agregar a la aplicación móvil.

7

**Bluetooth function operation instructions.** / Instrucciones de funcionamiento de la función Bluetooth.

**If you use a Bluetooth product, power on the device first. Then, enable Bluetooth on your mobile phone and open the App. Bluetooth devices ready for pairing will be displayed.** / Si utiliza un producto Bluetooth, primero encienda el dispositivo. Luego, habilite Bluetooth en su teléfono móvil y abra la aplicación. Se mostrarán los dispositivos Bluetooth listos para emparejar.



8

**Manually add Zigbee devices** / Agregar manualmente dispositivos Zigbee.

**7.1. You must add a gateway before adding Zigbee devices. To add a gateway, tap Add Device on the Home page. On the page that appears, tap Gateway Control in the left-side navigation pane and select a gateway.** / Debe agregar una puerta de enlace antes de agregar dispositivos Zigbee. Para agregar una puerta de enlace, toque Agregar dispositivo en la página de inicio. En la página que aparece, toque Control de puerta de enlace en el panel de navegación del lado izquierdo y seleccione una puerta de enlace.

**7.2. Power on the gateway and use a network cable to connect it to a router.** / Encienda la puerta de enlace y use un cable de red para conectarla a un enrutador.

**7.3. Make sure that your mobile phone and the gateway are under the same LAN. The mobile phone must be connected to a 2.4GHz WiFi network.** / Asegúrese de que su teléfono móvil y la puerta de enlace estén en la misma LAN. El teléfono móvil debe estar conectado a una red WiFi de 2,4GHz.

9

**7.4. To add a Zigbee device that is connected to the gateway, go to the gateway page and tap Add subdevice. The remaining steps to add the Zigbee device are the same as adding WiFi devices and Bluetooth devices.** / Para agregar un dispositivo Zigbee que esté conectado a la puerta de enlace, vaya a la página de la puerta de enlace y toque Agregar subdispositivo. Los pasos restantes para agregar el dispositivo Zigbee son los mismos que para agregar dispositivos WiFi y dispositivos Bluetooth.

10

**7.5. The latest version of the app supports automatic discovery of nearby Zigbee devices, allowing you to add multiple devices to the gateway at once.** / La última versión de la aplicación admite el descubrimiento automático de dispositivos Zigbee cercanos, lo que le permite agregar varios dispositivos a la puerta de enlace a la vez.

11

**Q: How to set indicator light as rapid flashing?** / ¿Cómo configurar la luz indicadora para que parpadee rápido?

**1.Power on devices,power off after 10s and then power on** / Los dispositivos encendidos se apagan después de 10 segundos y luego se encienden.

**2.Hold the reset button for 5s** / Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos.

**3.Confirm indicator light is now rapidly flashing** / La luz indicadora de confirmación ahora parpadea rápidamente.

**Q: How to set indicator light as slow flashing?** / ¿Cómo configurar la luz indicadora para que parpadee lentamente?

**1.Power on devices,power off after 10s and then power on** / Encienda el dispositivo, apáguelo después de 10 segundos y luego encienda

**2.Hold the reset button fon 5s** / Mantenga presionado el botón de reinicio en 5s.

**3.Confirm indicator light is now rapidly flashing** / La luz indicadora de confirmación ahora parpadea rápidamente.

**4.Rehold reset button for 5s until indicator light is slowly flashing** / Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos hasta que la luz indicadora parpadee lentamente.

12